Variante 2

⇐ Stromversorgung	NAV	✘ Varianten	⇒ Download

Übersicht / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6



Was kann sie?

Aussendung eines zuvor festgelegten Sendeprogramms mit statischem (also unflexiblem) Inhalt. Die Sprache wird dabei analog über ein Verbindungskabel übertragen.

Welches Material wird benötigt?

- 1 Funkgerät mit VOX-Funktion
- 1 Abspielgerät mit Lautsprecher und REPEAT-Funktion
- 1 Verbindungskabel für den Anschluss von EINEM Funkgerät
- 1 Kontrollempfänger mit passendem Frequenzbereich (446 MHz, FM-Narrow)

Audio-Dateien

https://deutschland-funkt.de/bake/download/audio_bake2.zip

Einstellungen: Abspielgerät

1. Abspielgerät mit Funkgerät über das Kabel verbinden
2. Lautstärke so laut wie möglich einstellen, ohne dass die Ansage verzerrt wird
3. Alle abzuspielenden Dateien in EIN Verzeichnis speichern und ansonsten das Abspielgerät leer lassen.

4. REPEAT-Funktion für das Verzeichnis / für alle Dateien einschalten
5. Abspielgerät starten

Einstellungen: Funkgerät

1. VOX-Gain auf Maximum (i.d.R. 9)
2. VOX-Delay auf Maximum aber nicht mehr als 3 Sekunden
3. Wenn möglich, auf Kanal 2 einen Tonsquelch mit CTCSS oder DCS programmieren
4. Einschalten, Lautstärke auf absolutem Minimum lassen
5. Kanal 2 auswählen

Funktionstest

1. Kontrollempfänger einschalten und auf 446,01875 MHz (FM-Narow) abstimmen
2. Das Baken-Sendeprogramm verfolgen

FAQ / Hinweise

- Nicht vergessen: Die Audio-Dateien sind lediglich BEISPIELE und sollen verdeutlichen, worum es geht.
- Der Abstand der Aussendungen wird durch die Pausen nach der Sprache bestimmt.
- Es gibt keine weiteren Steuerungsmöglichkeiten bei dieser Variante.
- Es gibt keine zeitliche exakte Steuerung. Wenn man einen Stunden Rythmus einhalten will, muss man mit den Beispiel-Sounddateien um xx:00 Uhr starten. Aber Uhrzeiten sind hier nicht wichtig.

⇐ Stromversorgung	NAV	✘ Varianten	⇒ Download
Übersicht / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6			

From:
https://deutschland-funkt.de/bake/ - **Projekt NOTFALL-BAKE**

Permanent link:
https://deutschland-funkt.de/bake/doku.php?id=variante:2

Last update: **2024/05/05 17:36**